Komponententechnik Dipl.-Ing. (FH) Jörg Sielisch
D - 12555 Berlin
Lindenhof 5
Tel. ++ 49 (0) 30 6777 6031
Fax. ++ 49 (0) 30 6789 5567
www.komponententechnik.com
mail: info@komponententechnik.de

... wir machen das schon! ...

KOMPONENTEN TECHNIK
Jörg Sielisch

... als Vertriebspartner von ESGO

LEITUNGSSCHUTZSCHALTER R61 / R63

Technische Daten

Allgemeines

Vorschriften	EN 60 898, EN 60 947-2, IEC 898,
	IEC 60 947-2
Umgebungstemp.	25 ... + 55 °C
Gebrauchslage	beliebig
Approbationen	VDE

Merkmale

moderne Form

bequemes Anschließen der Leiter und Sammelschienen

Finger-und handrückensichere

Klemmen

einfache Befestigung auf 35mm Tragschiene nach EN 60715

Sicherungsautomaten werden durch Betätigen des Schaltgriffes in die (bezogen auf das Schriftfeld des Typenschildes) obere Lage eingeschaltet. Lässt sich der Sicherungsautomat nach Auslösen ohne weiteres wieder einschalten, ist als Auslöseursache Überlast anzunehmen.Löst der Sicherungsautomat beim Versuch des Wiedereinschaltens erneut und schlagartig aus, liegt vollkommener Kurz-bzw.Erdschluß vor.

Beim Öffnen des Gerätes erlischt der Garantieanspruch

Typ		RI 6I	RI 62	RI 63	RI 64	RI 61N	RI 63N	RI 6I J	RI 62 J
Polzahl		1	2	3	4	1+N	3+N	1 (DC)	2 (DC)
		AC						DC	
Bemessungsstrom I_N	A	0,5, 1, 2, 3,4 ,6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63							
Nennspannung U_N	V	230 / 400						440V DC 2-pol. 220V DC 1-pol.	
Nennfrequenz	Hz	50							
Charakteristik		B, C, D							
Rüttelsicherheit		3g (8 ... 10Hz)							
Anschließbare Leiter	mm^2	Cu 1,5 ... 25 Al 2,5 ... 25							
Montage		DIN - Schiene 35 x 7,5 EN 60 715							
Lebensdauer	elektrisch mechan.	4000 Schaltungen AN/AUS 100000 Schaltungen AN/AUS							
Zubehör		Sammelschienen, Endkappen							
Kurzschlussschaltvermögen	Icn kA	10						4,5	
Charakteristik D 63A	kA						6		